



# FDI, ET URMET SELSKAP SPESIALISERT I ADGANGSKONTROLL



El. nr.: 63 319 00 - UN-060-077

**PÅVEGGSMONTERT VANDALSIKKER LESER**

El- nr.: 63 319 01 - UN-060-078

**PÅVEGGSMONTERT VANDALSIKKER LESER MED BAKLYS I  
KNAPPENE**

- 12 knappers kodetastatur
- Påveggsmontert vandal sikkert tastatur, 33mm tykkelse
- 22 koder fra 3 til 8 siffer
- 2 releer NO / NC + 1 trykknapp inngang + 1 sabotasjebryter
- Monostable (puls) eller bistable (av/på) modus
- Døråpnerid: fra 200ms til 99 sekunder
- Festeskruer er av egen patent og på underside av kodetastatur
- Spesiellnøkkel medfølger
- Vanntetningspakning og monteringsplansje inkludert
- Med eller uten baklys i knapper
- Farge: Grå metall



UN-100-020

**TRANSIT SENTRALENHET FOR 500 NØKLER UTEN RF MOTTAKER 433**

UN-100-021

**TRANSIT SENTRALENHET FOR 999 NØKLER MED RF MOTTAKER  
INTEGRERT**

- Transit er en "stand-alone" sentralenhet som kan kontrollere åpning av 2 dører med berøringsfri leser (proximity) og / eller to - kanals teknologi RF sendere.
- Opptil 500 brukere for Transit 500 og opp til 999 brukere for Transit 999
- 2 dører
- Kan benyttes med berøringsfri (proximity) eller RF (radiofrekvens sender)
- Vegg montert med 4 stk. 4 mm skruer, eller med 35mm DIN skinne (10 DIN moduler)
- Enkel programmering med tre knapper (↓, ↑, ✓) og display.
- Flyttbart "back-up" minne.
- Strømforsyning: 12Vdc eller 12Vac / Forbruk: 400mA max
- Drifts temperatur: -10 °C til +50 °C
- Frekvens: 433MHz



## UTVALG MED FDI WIEGAND LESERE

Wiegand er en standard protokoll. Wiegand leserne fra FDI er passende i mesteparten av adgangskontrollsystemene som aksepterer 30 bits wiegand signal. FDI kan tilpasse Wiegand lesere på forespørsel. (32 bits, 34 bits og mer)

- UG-020-058 Sort berøringsfri leser (proximity) med 5 leder Wiegand 30 Bits; passende for innendørs og utendørs bruk
- FD-020-047 'Panel monter' 5 leder OEM Wiegand 30 Bits leser designet for å passe bak en 40mm firkantet panel åpning. 40mm er industri standard for integrering av berøringsfri lesere i et døråpner tablå.
- FD-030-052 Sinthesi leser 5 leder Wiegand 30 bits
- FD-500-118 K-Steel leser 5 leder Wiegand 30 Bits
- FD-020-040 RF mottaker rec433 4 leder Wiegand 30 Bits for integrering av trådløse sendere til døråpning