# MIRO med telefonrør



## 1183/5

### Produktspesifikasjoner:

- Telefonrør med høyttaler og mikrofon
- Nøkkelknapp for døråpning.
- 5 ulike ringetoner
- Inngang for lokal ringeknapp
- Utgang for ekstern ringeklokke
- Utvendige mål:220 x 90 x 50 mm (HxBxD)
- Veiledninger og koblingsskjemaer

CE

## Beskrivelse

Audio svarapparat med telefonrør for 2VOICE systemet

Miro-svarapparatet er utstyrt med nøkkelknapp for døråpning og tre ekstra knapper for tilleggsfunksjoner og programmering. Lydsiode (LED) indikerer status: i oppkall, lydløs, åpen dør, og automatisk døråpning.

Svarapparatet har inngang for lokal ringeknapp og utgang for ekstern ringeklokke.

Det er mulig å velge mellom 5 ulike ringetoner for både oppkall fra dørtablå, men også fra lokal ringeknapp, slik at det lar seg gjøre å indentifisere hvor oppkaller kommer fra.

Man kan også justere volumet på ringetonen, samt aktivere lydløs-funksjon.

Urmet AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer på utstyret sitt når som helst, uten forvarsel. Installasjonen må utføres av kvalifisert personell og i samsvar med reglene for installasjon av elektrisk utstyr.